

Spínané třífázové zdroje DRT 240 – 960W

- Vstup: 340 – 550 V AC, 3 fáze 4 vodiče
 - Regulační rozsah: 24 – 28 V
 - Ochrana: Zkrat, přetížení, přepětí, přehřátí
 - Zvlnění: 80 mV
 - Přepětí: 30 ~ 36 V
 - Zatěžovací proud: spuštění za studena, 50 A při 230 V AC
-



DRT 240

- Výstup DC: 24 V / 10 A
- Přetížení: 105 % ~ 150 % konstantního limitního proudu
- Hmotnost: 1,3 kg
- Šířka x výška x hloubka: 125,5 x 125,2 x 100



DRT 480

- Výstup DC: 24 V / 20 A
- Přetížení: 105 % ~ 150 % konstantního limitního proudu
- Hmotnost: 2,5 kg
- Šířka x výška x hloubka: 227 x 125,2 x 100



DRT 960

- Výstup DC: 24 V / 40 A
- Přetížení: 105 % ~ 125 % konstantního limitního proudu
- Hmotnost: 3,3 kg
- Šířka x výška x hloubka: 276 x 125,2 x 100